

1. Telefonování - možnosti:

Pokud si pořídíte telefon Siemens C470IP a k němu další ručku (sluchátko), je možné volit libovolně možnosti jak bude komunikace fungovat. Je možno používat až 6 sluchátek. Nejběžnější jsou tyto varianty.

a) **Chci mít 1 telefonní číslo**, které mi bude zvonit na obou ručkách a případně přepínat hovor na druhou ručku v případě, že hovor zvedneme a nepatří nám.

b) **Chci mít 2 telefonní čísla**, která mi bude zvonit každé na jedné ručce a případně přepínat hovor na druhou ručku v případě, že hovor zvedneme a nepatří nám.

c) **Chci mít 2 telefonní čísla**, jedno mi bude zvonit na obou ručkách a druhé pouze na jedné, případně lze přepínat hovor na druhou ručku v případě, že hovor zvedneme a nepatří nám.

2. Volání mezi ručkami:

Volání mezi ručkami je velmi jednoduché, stačí stisknout na telefonu INT a číslo ručky, kam chceme zavolat.

3. Přepínání hovoru:

Vytažením sluchátka ze stojanu hovor zvedneme, sdělíme volající osobě, že hovor přepojíme a stiskneme INT na telefonu a číslo linky kam chceme hovor přepojit.

Od této chvíle volajícímu začne hrát ve sluchátku melodie a ručka se zvoleným pořadovým číslem začne vyzvánět.

Pokud druhou ručku nikdo nezvedne, můžeme hovor pomocí tlačítka ukončit převzít zpět a sdělit volajícímu, že druhá osoba hovor nezvedá.

Pokud druhá osoba kam hovor přepojujeme hovor zvedne, spojíme se

s ní my a můžeme ji informovat o tom kdo volá a proč, jakmile poté zavěsíme, bude automaticky druhá osoba spojena s volajícím.

Pokud chceme pouze hovor přepojit a už s ním nehovořit, po přepojení zavěsíme - druhá osoba po zvednutí bude přímo přepojena na volajícího. Lze to poznat i ze změny tónu. Pokud by druhá osoba hovor nezvedala, po určitém čase se hovor vrátí zpět.

4. Pokročilejší funkce chybí:

Jedna funkce, která by se rozhodně hodila je takzvané „stažení hovoru“, tedy pokud hovor vyzvánění na druhé ručce, abychom hovor přesměrovali k nám. Toto se dá jen v případě, že jsme na ručku hovor přeposlali.

I spousta jiných „ústřednových“ funkcí jako například postupné vyzvánění zde chybí, ale pokud zde uvedené funkce dostačují, dá se produkt použít i v menších firmách s 2-5 telefony.

5. Pokud chcete zkontrolovat další funkce tohoto velice oblíbeného VoIP telefonu, kontaktujte nás na saocomp@saocomp.cz, odpovíme Vám a odpovědi doplníme do následující verze manuálu.